



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

| Номинальные параметры / Rated data                                                                              |  | Условия окружающей среды / Ambient conditions                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Напряжение промежуточного контура</b><br><i>DC link voltage</i>                                              |  | <b>Высота места установки (без снижения номинальных значений)</b><br><i>Installation altitude (without derating)</i>                                                                                                                          |  |
| Постоянный ток 510 ... 720 В                                                                                    |  | 1000 м (3281 ft)                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Электропитание электроники</b><br><i>Electronics power supply</i>                                            |  | <b>Охлаждение <sup>8)</sup></b><br><i>Cooling</i>                                                                                                                                                                                             |  |
| Постоянный ток 24 В -15 % / +20 %                                                                               |  | Внутреннее воздушное охлаждение<br><i>Internal air cooling</i>                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Потребление электроэнергии, макс.</b><br><i>Current demand, max.</i>                                         |  | <b>Расход охлаждающего воздуха</b><br><i>Cooling air requirement</i>                                                                                                                                                                          |  |
| 0,80 А                                                                                                          |  | 0,016 м³/с                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Ток промежуточного контура I<sub>d</sub> <sup>1)</sup></b><br><i>DC-link current I<sub>d</sub></i>           |  | <b>Температура окружающей среды / Ambient temperature</b>                                                                                                                                                                                     |  |
| 36,0 А                                                                                                          |  | <b>В рабочем режиме</b><br><i>During operation</i>                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Выходной ток / Output current</b>                                                                            |  | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Расчётное значение I<sub>N</sub></b><br><i>Rated value I<sub>N</sub></i>                                     |  | <b>Соединения / Connections</b>                                                                                                                                                                                                               |  |
| 30,0 А                                                                                                          |  | <b>Со стороны двигателя / Motor end</b>                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Ток основной нагрузки I<sub>N</sub></b><br><i>Base load current I<sub>N</sub></i>                            |  | <b>Исполнение</b><br><i>Version</i>                                                                                                                                                                                                           |  |
| 25,5 А                                                                                                          |  | штекер (X1)                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>При режиме S6 (40%) I<sub>S6</sub></b><br><i>For S6 duty (40%) I<sub>S6</sub></i>                            |  | <b>Сечение соединения</b><br><i>Conductor cross-section</i>                                                                                                                                                                                   |  |
| 40,0 А                                                                                                          |  | 2 ... 6 мм² (16 ... 10 AWG)                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>I<sub>max</sub></b><br><i>I<sub>max</sub></i>                                                                |  | <b>РЕ-соединение</b><br><i>PE connection</i>                                                                                                                                                                                                  |  |
| 56,0 А                                                                                                          |  | Винт M5<br><i>M5 screw</i>                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Типовая мощность / Type rating <sup>2)</sup></b>                                                             |  | <b>Длина кабеля двигателя, макс. / Max. motor cable length</b>                                                                                                                                                                                |  |
| <b>На основе I<sub>N</sub></b><br><i>Based on I<sub>N</sub></i>                                                 |  | <b>Экранированный</b><br><i>Shielded</i>                                                                                                                                                                                                      |  |
| 16,0 кВт                                                                                                        |  | 100 м (328 ft)                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>На основе I<sub>N</sub></b><br><i>Based on I<sub>N</sub></i>                                                 |  | <b>Без экранирования</b><br><i>Unshielded</i>                                                                                                                                                                                                 |  |
| 13,7 кВт                                                                                                        |  | 150 м (492 ft)                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Расчётная частота импульсов</b><br><i>Rated pulse frequency</i>                                              |  | <b>Стандарты/нормы / Standards</b>                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4,00 кГц                                                                                                        |  | <b>Соответствие стандартам</b><br><i>Compliance with standards</i>                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Допустимая нагрузка по току / Current carrying capacity</b>                                                  |  | CE, cULus<br><i>CE, cULus</i>                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Шины промежуточного контура</b><br><i>DC link busbars</i>                                                    |  | <b>Интегрированная система безопасности</b><br><i>Safety integrated</i>                                                                                                                                                                       |  |
| 200 А                                                                                                           |  | интегральный уровень безопасности (SIL) 2 согласно IEC 61508, PL d согласно EN ISO 13849 часть 1, категория 3 согласно EN ISO 13849 часть 1<br><i>SIL 2 acc. to IEC 61508, PL d acc. to EN ISO 13849-1, Category 3 acc. to EN ISO 13849-1</i> |  |
| <b>Шины DC 24 В <sup>4)</sup></b><br><i>24 V busbars</i>                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 20 А                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Емкость промежуточного контура</b><br><i>DC link capacitance</i>                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 705 мкФ                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Выходная частота при серворегулировании <sup>5)</sup></b><br><i>Output frequency for servo control</i>       |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 650 Гц                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Выходная частота при U/f-регулировании <sup>6)</sup></b><br><i>Output frequency for V/f control</i>          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 600 Гц                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Выходная частота при векторном регулировании <sup>7)</sup></b><br><i>Output frequency for vector control</i> |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 300 Гц                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

| Механические данные / Mechanical data   | Общие технические характеристики / General                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Со стороны сети / Line side             | Уровень звукового давления LpA (1 м)<br>Sound pressure level (1m) |
| Ширина<br>Width                         | 60,0 дБ                                                           |
| Высота<br>Height                        | Теряемая мощность, тип./макс. 9)<br>Power loss, typ./max.         |
| Глубина<br>Depth                        | 0,26 кВт / 0,31 кВт                                               |
| Степень защиты<br>Degree of protection  |                                                                   |
| Тип конструкции<br>Type of construction |                                                                   |
| Масса нетто<br>Net weight               |                                                                   |

1) Номинальный ток промежуточного контура для расчета параметров внешнего соединения цепей постоянного тока.  
Rated dc link current for dimensioning an external DC connection

2) Номинальная мощность обычного стандартного асинхронного двигателя 3-фазн. 400 В  
Rated output of a typical standard asynchronous motor at 400 V 3 AC

4) Если из-за последовательного присоединения нескольких модулей питания и модулей двигателя превышена допустимая нагрузка по току 20 А, то требуется дополнительное подключение 24 В= с помощью терминального адаптера 24 В (макс. подключаемое сечение 6 мм2, макс. защита предохранителем 20 А).  
If, when connecting several Line Modules and Motor Modules in series, the current carrying capacity exceeds 20 A, another 24 V DC connection is required using a 24 V terminal adapter (max. connectable cross-section 6 mm2, max. protection 20 A).

5) При номинальном выходном токе (макс. выходная частота 1300 Гц при такте регулятора тока 62,5 мкс, частота импульсов 8 кГц, 60 % допустимого выходного тока). Учитывайте зависимость между макс. выходной частотой и частотой импульсов, а также снижение номинального тока. Выходная частота в настоящий момент ограничена до 550 Гц. Указанные значения действительны с лицензией на высокую выходную частоту.  
With rated output current (max. output frequency 1300 Hz at a current controller cycle of 62.5 μs, pulse frequency 8 kHz, 60 % permissible output current). Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

6) Учитывайте зависимость между макс. выходной частотой и частотой импульсов, а также снижение номинального тока.  
Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

7) Учитывайте зависимость между макс. выходной частотой и частотой импульсов, а также снижение номинального тока. Выходная частота в настоящий момент ограничена до 550 Гц. Указанные значения действительны с лицензией на высокую выходную частоту.  
Observe the dependency between max. output frequency and current derating.

8) Силовые части с усиленным воздушным охлаждением благодаря встроенным вентиляторам  
Power units with intensified air cooling thanks to integrated fan

9) Мощность потерь модуля двигателя при номинальной мощности, включая потери питания электронных компонентов 24 В=.  
Power loss of the Motor Module with rated power including losses of the 24 V DC electronics power supply